



GENERADOR G3200P

Generador diseñado para hogares y espacios en los que el suministro de electricidad es limitado. De tamaño medio, 2.8kW, eficiente, sencillo de usar y duradero. G3200P incorpora un tanque de 14L para un rendimiento continuo y un motor a gasolina de arranque sencillo.



Tapón de combustible externo.
Tapón de combustible externo para un repostaje más sencillo.



Nivel de combustible visible.
Indicador de combustible transparente para que la comprobación sea más sencilla.

FEATURES

- Nivel de combustible visible.

- Tapón de combustible externo para un repostaje más sencillo.

Technical Specifications	
CAPACIDAD	
Potencia (kW)	3.8 HP
Potencia	2800 W
DIMENSIONES	
Peso bruto del artículo	51000 g
Peso neto del artículo	49000 g
Peso	49 kg
DATOS DE EMISIONES	
Emisiones de escape (CO2 EU V)	610 g/kWh
MOTOR	
Cilindrada	212 cm ³
Capacidad del tanque	14 l
Volumen tanque de combustible	3.7 gal. (EE. UU.)
EQUIPO	
Tipo de filtro de aire	Dry
Arrancador	Recoil
Plataforma técnica	Generators EMM
LUBRICANTE	
Consumo de combustible	395 g/kWh
MATERIALES	
Paquete "máster"; papel + cartón	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	0 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
EMBALAJE	
Altura embalaje	625 mm
Longitud embalaje	500 mm
Volumen embalaje	152.5 dm ³
Anchura embalaje	488 mm
Cantidad en el paquete "máster"	1